

DIGIT S3 HD/DVR

Anleitung zum Update der Software auf die Version 2.70.0.7(3414I) (mit AAC-Unterstützung)

Sehr geehrte Kunden,

im Juli 2021 erfolgte ein Technologiewechsel der ARD-Hörfunkprogramme über den Satelliten Astra 19,2 °Ost. Neben einer Änderung der Empfangsfrequenzen, wurde auch eine technische Umstellung am genutzten Audiostandard durchgeführt. Diese Sender werden zukünftig ausschließlich mit dem Audiocodex AAC-LC (Advanced Audio Codec-Low Complexity) übertragen.

Das bis dato von der ARD genutzte Hörfunkangebot mit dem Audiocodex MPEG-1 LII wurde am 14.12.2021 abgeschaltet.

Dies hat bedauerlicherweise zur Folge, dass Ihr Receiver die ARD-Hörfunkprogramme über Satellit (DVB-S) ohne eine Anpassung nicht mehr empfangen kann.

Bitte beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Schritte, um Ihren Receiver auf die Software Version 2.70.0.7(3414I) zu aktualisieren.

Nach dem Update ist es möglich, Radioprogramme über Satellit im AAC-Audioformat wiederzugeben.

1. Schalten Sie den DIGIT S3 HD oder DVR ein.
2. Stecken Sie den USB-Stick mit der Software 2.70.0.7(3414I) in die USB-Buchse auf der Rückseite des Receivers.
3. Das Update startet automatisch. Es werden einige Fortschrittsbalken am TV dargestellt, die den Updatefortschritt darstellen.
Achtung! Schalten Sie den Receiver nicht aus und entfernen Sie nicht die Stromversorgung.
4. Nach erfolgreichem Update-Vorgang startet der Receiver neu und es wird ein Informationsfenster angezeigt, welches Sie über den erfolgreichen Update-Vorgang informiert. Zum Bestätigen und Ausblenden der Information, drücken Sie die Taste **OK**.
5. Entfernen Sie den USB-Stick.
Achtung! Der USB-Stick darf nur einmal zum Update eines Receivers genutzt werden. Wenn Sie mit diesem USB-Stick versuchen ein weiteres Gerät zu aktualisieren, wird dieses defekt und kann nicht wieder repariert werden.
6. Software-Version überprüfen:
Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie **Einstellungen > Systemkonfiguration**.
In der Zeile **Software** wird Ihnen die aktuell installierte Version angezeigt.

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Update zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline: Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.: 03925/9220 1800 erreichbar.

TechniSat Digital GmbH • Julius-Saxler-Straße 3 • D-54550 Daun • www.technisat.de

m947/1213

10122021ORV2

TechniSat